

DEUTSCH



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

- 1 **Taschenlampe**
- 2 **Lautsprecher**
- 3 **Display (Bildschirm)**
- 4 **Navigationsring**
 - Navigieren im Menü
- 5 **Linke Funktionstaste oben**
 - Zum Wählen der **Option**, die am Bildschirm unten links angezeigt ist
 - Energiesparmodus aktiviert: Bildschirm ein
- 6 **Linke Funktionstaste unten**
 - Anruf beginnen bzw. Gespräch annehmen
 - In Bereitschaft: **Anrufliste** öffnen
- 7 **Mittlere Funktionstaste**
 - Bestätigen der Auswahl
 - Beim Telefonieren: freisprechen
- 8 **Rechte Funktionstaste oben**
 - Zum Wählen der **Option**, die am Bildschirm unten rechts angezeigt ist
 - Im Menü: beenden/zurück
 - Beim Schreiben: Eingabe löschen
- 9 **Rechte Funktionstaste unten**
 - Im Menü: zurück in Bereitschaft
 - Im Gespräch: Beenden
 - Lange drücken: Gerät ein/aus
- 10 **1-Taste/Anrufbeantworter**
 - Lange drücken: zum Abhören
- 11 **Stern Taste**
 - In Bereitschaft 2 Mal drücken: + (int. Vorwahl, z.B. +49 für Deutschland)
 - Beim Schreiben: Sonderzeichen
- 12 **0-Taste**
 - Lange drücken: Taschenlampe ein/aus
- 13 **Raute Taste**
 - Beim Schreiben: Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung und Ziffern
 - Lange drücken: Profil wechseln

SYMBOLE AM DISPLAY

- | | | | | | |
|--|-------------------|--|----------------------------|--|----------------------|
| | Netz-Signalstärke | | Neue Nachricht | | Profil: Im Haus |
| | Roaming (Ausland) | | Profil: Lautlos (mute) | | Wecker eingeschaltet |
| | Akkuanzeige | | Profil: Vibrationsfunktion | | Rufumleitung |
| | Versäumter Anruf | | Profil: Draußen | | Bluetooth |

GARANTIE UND SERVICE

- **Hersteller:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Importeur:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Kontakt:** Eveline Pupeter - +43 (0)732 777717 446
www.emporia.eu
- **Markenname:** emporia
- **Modell:** MD212

LIEFERUMFANG

- Mobiltelefon: MD212
- Akku: AK-MD212
- USB Kabel
- AC-Adapter: RL-C160-USB

UNTERSTÜTZUNG

- **Emporia Service Centre**
Industriezeile 36 - 4020 Linz - Austria
customer@emporia.at - www.emporia.eu
Mo. - Do. 08:30-17:00 - Fr. 08:30-13:00
- **Deutschland:** +49 - (0) 800 - 400 4711
- **Österreich:** +43 - (0) 732 - 777 717 - 446
- **Schweiz:** +41 - (0) 8484 - 50004

GARANTIE

- Diese Garantie gilt nur, wenn Originalakkus von emporia verwendet wurden.
- Mobiltelefon: 24 Monate
- Akku: 6 Monate

TECHNISCHE DATEN

- **Abmessungen:** 111.7 x 46.3 x 12.5 mm
- **Gewicht:** 64g
- **Akku:** Li-ion 3.7V, 800 mAh, 2.96 Wh (austauschbar)
- **AC-Adapter:**
input: 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; output: DC5.0V, 500 mA
- **Standby-Zeit:** 200 h*
- **Sprechzeit:** 250 min*
(*Abhängig von Netzabdeckung und aktivierten Anwendungen kann sich die Betriebszeit verkürzen.)
- **Interne Antenne:**
SAR-Körper: 1.35 W/kg - SAR-Gliedmaßen: 3.26 W/kg - SAR-Kopf: 0.52 W/kg
- **Betriebstemperatur:** -10° - 40° C
- Bluetooth

FREQUENZEN

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz - Sendeleistung: < 8.32 dBm
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM900/GPRS900/EGPRS900:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz - Sendeleistung: < 32.87 dBm
- **E-GSM1800/GPRS1800/EGPRS1800:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz - Sendeleistung: < 29.82 dBm

SICHERHEITSHINWEISE

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten. Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Mobiltelefon eingehalten werden.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug, während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten! (Schutzklasse 3)
- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum verwenden. Halten Sie das Mobiltelefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist oder die Notruf Taste gedrückt wurde.
- Die Verwendung von Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke des verwendeten Headsets.
- Das Mobiltelefon und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Mobiltelefon zu trennen.
- Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Der Netzanschluss muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.
- Dieses Gerät wurde auf typische Anwendungen getestet, bei denen das Gerät am Körper getragen wird. Um die Anforderungen in Bezug auf die RF-Belastung zu erfüllen, muss der Mindestabstand zwischen dem Körper, insbesondere dem Kopf des Benutzers und dem Mobilteil einschließlich Antenne 0 cm betragen. Gürtelclips, Holster und ähnliches Zubehör von Drittanbietern, die mit diesem Gerät verwendet werden, dürfen keine metallischen Komponenten enthalten.
- Zubehör, das am Körper getragen wird und nicht diese Anforderungen erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen der RF-Belastung und sollte vermieden werden. Verwenden Sie nur die im Gerät integrierte oder eine zugelassene Antenne.
- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53 / EU. Alle wichtigen Radio-Testfälle wurden durchgeführt.
- Vorsicht: Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen sie die verwendeten Batterien entsprechend der anweisungen.
- Das Gerät entspricht den RF-Spezifikationen, wenn das Gerät 5 cm vom Körper entfernt ist.



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer, ...) und Stößen zu schützen.
- Nur für europäische Netzwerkstandards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. elektrischem Schlag, Brand etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.
- Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer handelsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 100-240 Volt, 50/60 Hz (10/16 A) Wechselspannung geeignet.

ENTSORGUNG

- **Entsorgung der Verpackung**
Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen der Wiederverwendung zugeführt werden.
- **Entsorgung von Akkus**
Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.
- **Entsorgung des Gerätes**
Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DOC)

Hiermit erklärt **emporia telecom GmbH + CoKG** (Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria), dass die Funkanlage/Telekommunikationseinrichtung **MD212** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung: <http://www.emporia.eu/doc>



Eveline Pupeter

Eveline Pupeter
CEO, emporia Telecom
30.06.2020, Linz/Austria